

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА МОДЕЛИ «ПОРТ-1000 Ф»**

**Паспорт  
МТЕВ.466125.002ПС**



## Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные .....	1
1.1 Основные сведения об изделии .....	1
1.2 Технические данные .....	1
2 Комплектность .....	3
3 Сроки службы и хранения, гарантийные обязательства .....	4
4 Свидетельство об упаковывании .....	5
5 Свидетельство о приёмке .....	6
6 Сведения о постановке на учёт ККТ в налоговых органах, снятии с учёта ККТ в налоговых органах и замене фискального накопителя .....	7
7 Заметки по эксплуатации и хранению .....	8
Приложение А .....	9

**1 Основные сведения об изделии и технические данные**

**1.1 Основные сведения об изделии**

1.1.1 Контрольно-кассовая техника (ККТ) модели «ПОРТ-1000 Ф» МТЕВ.466125.002 (далее – изделие, ККТ, «ПОРТ-1000 Ф») с функцией передачи фискальной информации на сервер оператора фискальных данных (ОФД).

1.1.2 Предприятие изготовитель: ООО НПО "ГК ПОРТ"

630052, Новосибирская область, город Новосибирск, Архонский переулок, дом 2, офис 18

1.1.3 ККТ осуществляет передачу информации на сервер ОФД обо всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу информационного обмена GPRS, LAN. Информация передаётся по интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или WLAN.

1.1.4 Параметры ККТ соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учёта в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах и других торговых объектах, а также при оказании услуг.

1.1.5 ККТ предоставляет полный отчёт как для пользователя, так и для налоговых органов.

**1.2 Технические данные**

1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ККТ

Наименование		Значение
Питание от адаптера	ток, А	1.9
	напряжение, В	24
Входное напряжение переменного тока, В		от 100 до 240
Частота переменного тока, Гц		от 50 до 60
Рабочая температура, °С		от 0 до плюс 40
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм		207x147x147
Масса изделия, кг		2
Тип памяти		энергонезависимая
Время работы часов и календаря после отключения питания, дней, не менее		90
Регистрация логотипа (1 черно-белый), точек		576x96
Ёмкость базы данных артикулов, шт., не более		3000
Количество символов в наименовании артикула, шт.		32

## Паспорт

Количество чеков в архиве (количество продаж в каждом чеке), шт.		Не ограничено
Количество сменных отчётов, шт., не более		1830
Количество чеков в смену, шт.		Не ограничено
Количество кассиров, шт.		30
Количество налоговых групп, шт.		6
Тип налога		НДС
Клавиатура		Кнопка FEED/ENTER Кнопка ON/OFF BACK Кнопки Move Up / Move down Кнопка FWD
Скорость печати, мм в секунду		220
Количество символов в строке, шт.		до 48
Термохимическая бумага	сохранность информации со дня печати, месяцев	6
	ширина, мм	80 или 58
	диаметр рулона, мм, не более	86
	толщина, мкм	от 59 до 150
Дисплей кассира	тип	LCD
	Точек по горизонтали, шт.	128
	Точек по вертикали, шт.	32
Интерфейс	Последовательный	RS232 C – макс. 115200 bps USB v 1.1
	USB	Совместимый с 2.0
	LAN	100 Mbps (100 BASE-TX)
	Разъемы для подключения денежного ящика и внешнего дисплея	
Беспроводной интерфейс	GSM *	Quectel M66
	Wi-Fi *	CC3200MOD
Фискальный накопитель	Совместимость с ФН 1.0 и ФН 1.05	
* – опция		



**2 Комплектность**

2.1 Комплект поставки ККТ приведён в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол.	Заводской номер	Примечание
МТЕВ.466125.001	Контрольно-кассовая техника модели «ПОРТ-1000 Ф»	1 шт.		
–	Сетевой адаптер 24 В/5 А с кабелем питания	1 шт.	–	
–	Кабель для соединения с персональным компьютером	1 шт.	–	
–	Термохимическая бумага шириной 80 мм	1 рулон	–	Установлен в ККТ
–	Комплект эксплуатационной документации	1 шт.	–	

**3 Сроки службы и хранения, гарантийные обязательства**

3.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня продажи.

3.2 Гарантийный срок хранения ККТ до ввода в эксплуатацию 9 месяцев со дня продажи.

3.3 Гарантийный ремонт осуществляется сервисными организациями, перечень которых приведён на сайте изготовителя <http://kkmport.ru> и в приложении А к настоящему паспорту.

3.4 Сервисные организации в период гарантийного срока обязуются осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККТ, если будет установлено, что неисправность наступила не по вине пользователя.

Отметка о продаже:

Дата продажи: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Подпись представителя изготовителя: -

---

МП

---

**4 Свидетельство об упаковывании**

4.1 ККТ модели «ПОРТ-1000 Ф» МТЕВ.466125.002 заводской № \_\_\_\_\_ упакована ООО НПО «ГК ПОРТ» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

4.2 Комплектность соответствует разделу 2 «Комплектность» настоящего паспорта.

Представитель ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

**5 Свидетельство о приёмке**

5.1 ККТ модели «ПОРТ-1000 Ф» МТЕВ.466125.002 заводской № \_\_\_\_\_ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями \_\_\_\_\_  
ТУ 28.23.13-002-14515943-2017, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

МП

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сведения о ПО ККТ "ПОРТ-1000 Ф": Файл:  
P1000F-RUS-170911-940517.pak Имя  
версии ПО ККТ: 94.05 11.09.2017  
Контрольная сумма (КС) ПО ККТ: 345C9136  
Метод вычисления КС ПО ККТ: CRC-32



## **7 Заметки по эксплуатации и хранению**

7.1 ККТ модели «ПОРТ-100 Ф» поступает к пользователю в упакованном виде.

7.2 При приёмке ККТ пользователю следует произвести внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе хранения или транспортирования. При обнаружении дефектов упаковки следует составить акт.

7.3 После вскрытия упаковки необходимо произвести проверку изделия на отсутствие механических повреждений и соответствие комплектности разделу 2 «Комплектность» настоящего паспорта. Претензии на некомплектность поставки или на механические повреждения принимаются только при наличии неповреждённой заводской упаковки.

7.4 Подключение ККТ пользователем к системе питания до проведения пуско-наладочных работ не допускается. Претензии на неисправность ККТ до проведения пуско-наладочных работ не принимаются.

7.5 Для проведения пуско-наладочных работ организация-пользователь должна обеспечить следующие условия:

- выделить рабочее место площадью не менее 2 м<sup>2</sup> с соответствующими климатическими условиями;
- обеспечить подводу сети питания напряжением 220 В и частотой 50 Гц;
- подготовить пользователя, прошедшего курс обучения работе с данным типом ККТ.

7.6 Пользователь обязан эксплуатировать ККТ в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.7 Корпус ККТ пломбируется с целью исключения его бесконтрольного вскрытия ввремя эксплуатации.

**Приложение А  
(обязательное)  
Перечень сервисных организаций,  
осуществляющих гарантийный ремонт изделия**

- ООО НПО «ГК ПОРТ»  
630052, г. Новосибирск, пер. Архонский, д. 2, офис №18.
- ООО "Ньютон",  
191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 38, тел.: 8 800 350 33 82